

# Технический паспорт изделия

## Комплект для передачи питания по витой паре RT-SPIN41

### Описание



Комплект для передачи питания по витой паре RT-SPIN41 состоит из инжектора и сплиттера для передачи питания по технологии **Passive PoE**. Комплект используется для питания устройств, не поддерживающих технологию PoE.

### Особенности

- ✓ Скорость передачи данных – до 100 Мбит/с
- ✓ Свободные пары можно использовать для передачи питания, чтобы сэкономить на прокладке дополнительной кабельной трассы
- ✓ Совместим с IP оборудованием, не поддерживающим технологию POE

### Комплект поставки

- POE-инжектор ×1 шт.
- POE-сплиттер ×1 шт.
- Упаковка ×1 шт.

### Дистанция передачи питания

Макс. дальность передачи питания – до 100 м

Входное напряжение источника питания	Выходное напряжение на камере	Потребление камеры	Дистанция передачи
12 В DC	10 В DC	300 мА	До 60 м
		500 мА	До 40 м
		1000 мА	До 20 м

### Технические характеристики

- Количество проводников – 4
- Требования к кабелю – категория 5/5E/6 UTP и выше
- Входное напряжение – до 50 В
- Максимальный ток – 1 А
- Температурный режим – -10°C~+70°C
- Рабочий диапазон влажности – 0~95%
- Размеры – 21×28×52 мм, длина кабеля – 15 см

## Предупреждения и меры предосторожности

1. Не пытайтесь вскрыть устройство. Самостоятельная попытка разбора подключенного оборудования может привести к поражению электрическим током.
2. Не ставьте тяжелые предметы на устройство во избежание его повреждения.
3. Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью, чтобы избежать образования коррозии на элементах, так как это приведет к его преждевременному выходу из строя.
4. Избегайте попадания жидкости внутрь устройства. Если произошёл контакт с водой, немедленно отключите оборудование и обратитесь в службу поддержки.
5. При установке устройства на улице или в помещении с высокой влажностью используйте водонепроницаемую монтажную коробку, так как оно не обеспечено пылевлагозащитой.
6. Устанавливайте оборудование в хорошо вентилируемых помещениях, скопление пыли на устройстве может стать причиной поломки.

## Утилизация



Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором. Данное оборудование предназначено для повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

## Регулирующая информация

Продукция изготовлена в соответствии с:

- ✓ ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные»;
- ✓ Европейской директивой 2014/35/EU, 2004/108/EC;
- ✓ Техническим регламентом ТС «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
- ✓ Техническим регламентом ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 0020/2011);
- ✓ Нормативной документацией изготовителя.

## Гарантийные обязательства

1. Настоящая гарантия действует от даты продажи изделия в течение срока, указанного в гарантийном талоне. При утере гарантийного талона гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

2. Гарантийный талон действителен только с подписью Покупателя.

3. При выходе из строя изделия в период гарантийного срока эксплуатации Покупатель имеет право на бесплатный ремонт, который осуществляется в Сервисном центре при предъявлении настоящего талона. При этом Покупатель может отправить неисправное оборудование напрямую в сервисный центр по адресу: ООО «Панда РУС», 194044 г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 30, лит. А, к. 2. Также возможна отправка Покупателем товара по месту совершения покупки, в этом случае срок ожидания оборудования увеличится на срок доставки от места покупки до Сервисного центра. Гарантийный ремонт производится в течение 30 рабочих дней в соответствии с действующим законодательством. Ремонт по месту эксплуатации оборудования Покупателя не производится. В случае ремонта изделия посредством замены его комплектующей детали на новую, на нее устанавливается гарантийный срок продолжительностью, равной оставшемуся сроку гарантии на основное изделие.

4. Настоящие гарантийные обязательства аннулируются в следующих случаях:

- наличие исправлений или помарок в гарантийном талоне, несоответствия серийного номера указанному в гарантийном талоне, отсутствие серийного номера на оборудовании;
- изделие устанавливалось или использовалось с нарушением требований эксплуатации;
- повреждения изделия вызваны попаданием в него посторонних предметов, веществ, жидкостей насекомых и следов их жизнедеятельности;
- изделие повреждено вследствие некачественного или неправильного электропитания, повреждения входных цепей;
- наличие механических повреждений (разломы, сколы, вмятины, вздутия, следы гари и копоти, разорванные и сгоревшие проводники и другие элементы) или следов самостоятельного ремонта.
- если был произведен любой ремонт или модернизация оборудования фирмой, не авторизованной производителем;

5. Настоящая гарантия не распространяется:

- на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием;
- на повреждение или неисправность, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями, а также форс-мажорными обстоятельствами.

---

Настоящие гарантийные обязательства составлены с учетом требований Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992г. N 2300-1 в редакции от 13.07.2015г.

---

## Гарантийный талон

Дата продажи: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Наименование товара	Серийный номер	Срок гарантии
		1 ГОД

**М.П.**

Уважаемые покупатели! При отправке оборудования на гарантийный ремонт обеспечьте товар плотной ударопрочной упаковкой, чтобы избежать механических повреждений товара в процессе транспортировки.

-----  
*Заполняется покупателем*

Я, \_\_\_\_\_ (Ф.И.О),  
подтверждаю, что:

- ✓ Товар получил в полном комплекте и в исправном состоянии.
- ✓ Вся информация о потребительских свойствах товара, необходимая для выбора товара в соответствии с моими целями приобретения, а также безопасной и правильной эксплуатации, мне предоставлена.
- ✓ К товару приложены техническая документация и инструкции на русском языке.
- ✓ Гарантийный талон фирмы изготовителя получил.
- ✓ **С условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. / \_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)

### Информация о покупателе

Название организации / Ф.И.О. покупателя: \_\_\_\_\_

Фактический адрес (индекс, город): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Контактные данные: телефон – \_\_\_\_\_

Email – \_\_\_\_\_

Контактное лицо (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)