

Технический паспорт изделия

Комплект пассивных приёмопередатчиков RT-PVB3

Описание



Комплект RT-PVB3 состоит из 2 пассивных приёмопередатчиков по витой паре. Устройство используется для передачи аналогового сигнала высокой четкости до 8 Мп разных форматов: АHD, TVI и CVI, — по кабелю 5-той категории и выше для построения систем видеонаблюдения. Приёмопередатчики стекируются между собой, тип крепления — под винт.

Особенности

- ✓ Поддерживают форматы АHD, TVI и CVI
- ✓ Работают с камерами до 8 Мп
- ✓ Клеммная колодка под винт
- ✓ Не требуют отдельного питания
- ✓ Защита от короткого замыкания
- ✓ Компактный размер и быстрая установка

Комплект поставки

- Пассивный приёмопередатчик ×2 шт.
- Упаковка ×1 шт.

Поддержка форматов видеосигнала

	АHD	TVI	CVI
720p	До 320 м	До 250 м	До 440 м
1080p	До 250 м		До 250 м
4 Мп	До 200 м	До 180 м	До 200 м
5 Мп	До 180 м		
8 Мп	До 150 м	До 130 м	

Технические характеристики

- Затухание – 1,5 дБ
- Усиленная защита от помех и внешних воздействий – до 60 дБ
- Грозозащита – до 2 кВ
- Коннекторы – BNC штекер и клеммная колодка
- Импеданс:
 - BNC – 75 Ом
 - Клеммная колодка – 100 Ом
- Температурный режим – -20°C~+70°C
- Рабочий диапазон влажности – 0~95%
- Размеры – 17,8×17,4×42,4 мм (без учета штекера)
- Материал – АБС-пластик

Предупреждения и меры предосторожности

1. Не пытайтесь вскрыть устройство. Самостоятельная попытка разбора подключенного оборудования может привести к поражению электрическим током.
2. Не ставьте тяжелые предметы на устройство во избежание его повреждения.
3. Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью, чтобы избежать образования коррозии на элементах, так как это приведет к его преждевременному выходу из строя.
4. Избегайте попадания жидкости внутрь устройства. Если произошёл контакт с водой, немедленно отключите оборудование и обратитесь в службу поддержки.
5. При установке устройства на улице или в помещении с высокой влажностью используйте водонепроницаемую монтажную коробку, так как оно не обеспечено пылевлагозащитой.
6. Устанавливайте оборудование в хорошо вентилируемых помещениях, скопление пыли на устройстве может стать причиной поломки.

Утилизация



Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором. Данное оборудование предназначено для повторного использования и переработки. Символ перекрещенного мусорного бака означает, что продукт нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Регулирующая информация

Продукция изготовлена в соответствии с:

- ✓ ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные»;
- ✓ Европейской директивой 2014/35/EU, 2004/108/EC;
- ✓ Техническим регламентом ТС «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
- ✓ Техническим регламентом ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 0020/2011);
- ✓ Нормативной документацией изготовителя.

Гарантийные обязательства

– Основанием для гарантийного ремонта является наличие правильно заполненного гарантийного талона с обязательным указанием модели, серийного номера устройства, даты покупки и печати торгующей организации. При необходимости сотрудники сервисного центра могут попросить предъявить документы о покупке.

– Настоящая гарантия действует от даты продажи изделия в течение срока, указанного в гарантийном талоне. При утере гарантийного талона гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

– Гарантийный талон действителен только с подписью Покупателя.

– При выходе из строя изделия в период гарантийного срока эксплуатации Покупатель имеет право на бесплатный ремонт, который осуществляется в Сервисном центре при предъявлении настоящего талона.

– Вы можете сдать оборудование по месту совершения покупки или в один из сервисных центров эксклюзивного дистрибьютера оборудования **Ray Tech** ТД «Русичи»:

г. Санкт-Петербург	пр. Б.Сампсониевский, д.30 корп. 2, лит.А, п.10, офис 25	+7(812) 470-60-47
г. Красноярск	ул. Семафорная, д. 219	+7(391) 206-11-62
г. Иркутск	ул. Кожова, д. 24	+7(3952) 56-11-43

– При отправке товара Покупателем в сервисный центр срок ожидания оборудования увеличивается на срок доставки оборудования до Сервисного центра.

– Гарантийный ремонт производится в течение 30 рабочих дней в соответствии с действующим законодательством. Ремонт по месту эксплуатации оборудования Покупателя не производится. В случае ремонта изделия посредством замены его комплектующей детали на новую, на нее устанавливается гарантийный срок продолжительностью, равной оставшемуся сроку гарантии на основное изделие.

– Сдача устройства в сервисный центр в течение гарантийного срока не означает, что оно будет отремонтировано бесплатно.

– Если в результате диагностики будет установлено, что устройство не подлежит гарантийному ремонту, будет предоставлен список платных услуг с предложением ремонта, который можно принять или отклонить.

– В пределах, допускаемых действующим законодательством, сервисный центр может взимать плату за диагностику, если устройство не подлежит гарантийному ремонту.

– Датой поступления оборудования в сервисный центр является дата передачи оборудования транспортной компанией на склад сервисного центра.

– Отправка оборудования в сервисный центр осуществляется по тарифам транспортной компании за счет покупателя. Отправка оборудования из ремонта производится за счет сервисного центра в том случае, если ремонт произведен по гарантии. В случае негарантийного ремонта или по истечении гарантийного срока, отправка оборудования осуществляется за счет покупателя в соответствии с тарифами выбранной им транспортной компании.

– Полную и актуальную информацию с возможными изменениями по условиям предоставления гарантии можно найти на официальном сайте <https://www.rt-cctv.ru>

Гарантия недействительна в случаях, когда:

– Устройство использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению.

– Изделие устанавливалось или использовалось с нарушением требований эксплуатации.

– Дефект (включая повреждение поверхностей устройства) возник после передачи устройства потребителю и вызван неправильным и/или небрежным обращением, транспортировкой, обслуживанием, использованием и/или хранением устройства.

- Устройство имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации: короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические и тепловые повреждения, трещины, сколы, вмятины, вздутия, следы гари и копоти, разорванные и сгоревшие проводники и другие элементы и т.д.
- Изделие повреждено вследствие некачественного или неправильного электропитания, повреждения входных цепей.
- Дефект стал результатом неправильного подключения внешних устройств, которое привело к выходу из строя устройства или какой-либо его части.
- Выявлены следы ремонта или обнаружены следы несанкционированного вскрытия устройства.
- Обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, жидкостей насекомых, следов их жизнедеятельности и т.п.
- Ущерб причинен другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
- Дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастным случаем, умышленными или неосторожными действиями пользователя или третьих лиц.
- В иных случаях, произошедших не по вине Производителя.

Настоящие гарантийные обязательства составлены с учетом требований Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992г. N 2300-1 в редакции от 13.07.2015г.

Гарантийный талон

Дата продажи: « ____ » _____ 201__ г.

Наименование товара	Серийный номер	Срок гарантии
		1 ГОД

М.П.

Уважаемые покупатели! При отправке оборудования на гарантийный ремонт обеспечьте товар плотной ударопрочной упаковкой, чтобы избежать механических повреждений товара в процессе транспортировки.

Заполняется покупателем

Я, _____ (Ф.И.О),
подтверждаю, что:

- ✓ Товар получил в полном комплекте и в исправном состоянии.
- ✓ Вся информация о потребительских свойствах товара, необходимая для выбора товара в соответствии с моими целями приобретения, а также безопасной и правильной эксплуатации, мне предоставлена.
- ✓ К товару приложены техническая документация и инструкции на русском языке.
- ✓ Гарантийный талон фирмы изготовителя получил.
- ✓ **С условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

« ____ » _____ 20__ г. / _____
(подпись покупателя)

Информация о покупателе

Название организации / Ф.И.О. покупателя: _____

Фактический адрес (индекс, город): _____

Контактные данные: телефон – _____

Email – _____

Контактное лицо (Ф.И.О.): _____

(подпись)

(расшифровка подписи)